

## Brother MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR 4 en 1

Equipo multifunción profesional 4 en 1, dúplex en todas las funciones y conexión wifi

Impresora  
Copiadora  
Escáner  
Fax

El multifunción MFC-L8690CDW combina las funciones de impresión, copia, escaneado y fax, en un equipo robusto, versátil y fácil de usar.

Ideal para pequeños grupos de trabajo, con un volumen recomendado de hasta 3.000 impresiones al mes.



### Características principales:

Velocidad de impresión y copia de hasta 31ppm color y monocromo

Velocidad de digitalización de hasta 56 hpm color y monocromo, en modo dúplex

Conexión a red Ethernet y WiFi

Dúplex automático en todas las funciones

Bandeja de entrada de 250 hojas

Bandeja multipropósito de 50 hojas

Pantalla táctil color de 9,3cm

Tóner opcional de 6.500 páginas<sup>1</sup> negro y 4.000 páginas<sup>1</sup> color

### Máxima Productividad

- Mejora significativamente los niveles de productividad de un grupo de trabajo, con velocidades de impresión y copia de hasta 31 páginas por minuto y velocidad de digitalización de 56ipm en color y monocromo, en modo dúplex.
- Conecta el equipo a red con Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) y WiFi (IEEE 802.11b/g/n)
- Muy cómodo de imprimir desde dispositivos móviles con **Brother iPrint&Scan** y Print Service plugin para Android de Brother, Google Cloud Print®2.0, Mopria y AirPrint.
- Múltiples opciones de manejo de papel con una capacidad de papel estándar de 300 hojas, ampliable a 1.050 hojas.

### Cumpliendo con las expectativas de seguridad

- Los negocios modernos exigen los niveles más altos de seguridad. Con el Bloqueo Seguro de Funciones 3.0, Autenticación Active Directory, Protocolo de Seguridad de Internet (IPSec) 802.1x e Impresión Segura, puede estar tranquilo con la seguridad de la información.

### Costes de funcionamiento muy bajos

- El MFC-L8690CDW incluye un tóner negro de 3.000 páginas<sup>1</sup> y tóner de color para 1.800 páginas<sup>1</sup>. Puede utilizar tóner negro de 6.500 páginas<sup>1</sup> y tóner color de 4.000 páginas<sup>1</sup> para imprimir de manera más económica.

**3 años**  
GARANTÍA

Cuando adquieres un equipo de impresión o digitalización Brother, estás llevándote un equipo con 3 años de garantía. Si eres empresa o profesional, para acceder al tercer año de garantía comercial es necesario que registres tu equipo en nuestra página web, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en la factura.

## General

<b>Tecnología</b>	Impresora laser electrofotográfica
<b>Clasificación Laser</b>	Producto Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007)
<b>Procesador</b>	800MHz - Sub:133MHz
<b>Interfaz local</b>	Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0) y USB host
<b>Interfaz de red cableada</b>	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Interfaz de red inalámbrica</b>	WiFi IEEE 802.11b/g/n
<b>Memoria</b>	512MB
<b>Pantalla</b>	Pantalla táctil color de 9,3cm
<b>Accesos directos</b>	48

## Impresora color

<b>Velocidad de impresión (A4)</b>	Hasta 31ppm (páginas por minuto) color y mono
<b>Velocidad de impresión dúplex (A4)</b>	Hasta 14 ppm (páginas por minuto) color y mono
<b>Resolución</b>	2.400ppp (2.400 x 600ppp), 600 x 600ppp
<b>Modo silencioso</b>	Modo que reduce el ruido de impresión, bajando la velocidad de impresión para 15ppm
<b>Tiempo impresión 1ª página</b>	Menos de 15 segundos (color/mono) desde el modo preparado
<b>Tiempo calentamiento</b>	Menos de 31 segundos desde el modo reposo
<b>Lenguajes de impresión</b>	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), PDF 1.7, XPS
<b>Fuentes embebidas (PCL)</b>	66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 16 códigos de barras
<b>Fuentes embebidas (Postscript)</b>	66 fuentes escalables
<b>Códigos de barras embebidos (PCL)</b>	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

## Controlador de impresión

<b>Windows®</b>	Windows 10® / 8® / 7® (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions) (Windows® Server soporta solo la impresión en red)
<b>Macintosh<sup>5</sup></b>	Mac OS 10.10.5, 10.11.x, 10.12.x
<b>Linux<sup>6</sup></b>	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)
<b>Controlador de impresión PostScript Universal</b>	Controlador para Windows® que permite imprimir en cualquier equipo láser de Brother en red que sea compatible con Postscript
<b>Controlador PCL</b>	Controlador genérico PCL XL

## USB host

<b>Impresión directa</b>	Imprime directamente desde una memoria flash USB. Formatos compatibles: PDF version 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (creado por el propio controlador de la impresora), TIFF (escaneado por un equipo Brother), XPS versión 1.0
<b>Escaneado directo</b>	Escanea directamente desde una memoria flash USB. Formatos compatibles: PDF, PDF/A, PDF Seguro, PDF firmado, JPEG, XPS, TIFF

## Funciones de impresión

<b>Impresión N en 1<sup>3</sup></b>	Reduce hasta 2, 4, 9, 16 o 25 páginas A4 en solo una página A4 (Mac: hasta 2, 4, 6, 9, o 16 páginas)
<b>Impresión de póster<sup>4</sup></b>	Amplía 1 página A4 en póster utilizando 4, 9, 16 o 25 páginas A4
<b>Impresión de marca de agua<sup>4</sup></b>	Imprime documentos con texto predefinido, imágenes o mensajes de usuario como marca de agua
<b>Impresión ID<sup>4</sup></b>	Añade una identificación en tus documentos impresos (fecha y hora, mensaje corto personalizado o nombre de usuario del PC)
<b>Impresión dúplex manual<sup>4</sup></b>	Imprime de forma manual por las dos caras del papel (recomendado para soportes de papel que no son compatibles con la impresión dúplex automática)
<b>Impresión dúplex automática</b>	Impresión automática por las 2 caras
<b>Impresión de folletos<sup>4</sup></b>	Imprime documentos en formato A5 utilizando la impresión automática o manual por las dos caras
<b>Saltar las páginas en blanco<sup>4</sup></b>	Ignora las páginas en blanco de los documentos y no las imprime
<b>Perfiles de impresión<sup>3</sup></b>	Guarda tus configuraciones favoritas como perfiles para recordarlas fácilmente

## Manejo del papel (estándar)

<b>Entrada de papel<sup>2</sup></b>	Bandeja de 250 hojas Bandeja multipropósito de 50 hojas ADF de 50 hojas (Alimentador Automático de Documentos)
<b>Salida de papel<sup>2</sup></b>	Cara abajo - 150 hojas Cara arriba (salida directa del papel) - 1 hoja

## Manejo del papel (opcional)

<b>Entrada de papel<sup>2</sup></b>	Bandeja opcional de 250 hojas (LT330CL) Máximo de 3 bandejas opcionales
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

## Especificaciones de los soportes

<b>Tipos y peso de los soportes</b>	<b>Bandeja estándar</b> – papel normal, reciclado, coloreado y membrete (entre 60 - 105g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja multipropósito</b> – papel normal, reciclado, bond, coloreado, membrete y glossy <sup>7</sup> (entre 60 -163g/m <sup>2</sup> ) <b>ADF</b> – papel normal y reciclado (entre 64 – 90 g/m <sup>2</sup> ) <b>Impresión dúplex</b> – papel normal, reciclado, coloreado, membrete y glossy <sup>9</sup> (entre 60 - 105g/m <sup>2</sup> )
<b>Impresión de sobres y etiquetas</b>	Sí, desde la bandeja multipropósito: hasta 10 sobres con 10mm de grosor
<b>Tamaño de los soportes</b>	<b>Bandeja estándar</b> - A4, Letter, A5, A5 (longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal <b>Bandeja multipropósito</b> - Ancho: 76,2mm a 215,9mm x Largo: 127mm a 355,6mm <b>ADF</b> – Ancho: 105mm a 215,9mm x Largo: 147,3cm a 355,6mm <b>Impresión dúplex</b> - A4



## Escáner color

<b>Tipo de Escáner</b>	Dual CIS (Contact Image Sensor)
<b>Escaneado dúplex</b>	Sí
<b>Escaneado color y monocromo</b>	Sí
<b>Velocidad de escaneado</b>	28 hpm (hojas por minuto) color y mono
<b>Velocidad de escaneado dúplex</b>	56 ppm (páginas por minuto) color y mono
<b>Resolución de escaneado desde ADF</b>	Hasta 1.200 x 600ppp
<b>Resolución de escaneado desde el cristal</b>	Hasta 1.200 x 2.400ppp
<b>Resolución de escaneado interpolada<sup>7</sup></b>	Hasta 19.200 x 19.200ppp
<b>Profundidad de color</b>	16, 777, 216 variaciones de color (24 bit)
<b>Escala de grises</b>	256 niveles de grises (8 bit)
<b>Funciones de escaneado<sup>7</sup></b>	Escaneado a USB, E-mail, OCR, Imagen y Archivo
<b>Escaneado en red</b>	Escaneado a carpeta de red (solo Windows <sup>®</sup> ), FTP, SFTP, servidor de Email <sup>5</sup> , SharePoint y Escaneado Fácil a Email <sup>6</sup>
<b>Escaneado a la nube<sup>6</sup></b>	Escaneado directo a Box, Dropbox, Evernote <sup>™</sup> , Google Drive <sup>™</sup> , OneDrive, Flickr, Facebook y OneNote
<b>Características de escaneado</b>	Elimina color de fondo, elimina páginas en blanco, escaneado ID, escaneado 1 a 2, Auto Alinear desde ADF, Dividir PDF
<b>Escaneado a Microsoft Office</b>	Escaneado a Microsoft <sup>®</sup> Word, Microsoft <sup>®</sup> Excel & Microsoft <sup>®</sup> PowerPoint
<b>Escaneado a PDF con capacidad de búsqueda</b>	Escanea documentos a archivos PDF con capacidad de búsqueda
<b>Escaneado a SharePoint</b>	Escanea documentos directamente a SharePoint
<b>Servicios Web de Escaneado de Windows<sup>®</sup></b>	Escanea directamente a Windows <sup>®</sup> (desde Windows <sup>®</sup> 7 en adelante) sin necesidad de instalar un controlador de escáner

## Controlador del escáner

<b>Windows<sup>®</sup></b>	TWAIN y WIA Windows 10 <sup>®</sup> (32 & 64 bit editions) Windows <sup>®</sup> 8 (32 & 64 bit editions), Windows <sup>®</sup> 7 (32 & 64 bit editions)
<b>Macintosh<sup>5</sup></b>	Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12
<b>Linux<sup>8</sup></b>	SANE(32 & 64 bit editions)

## Libreta de direcciones

<b>Nº marcación rápida</b>	300 destinos para direcciones de email
<b>Grupos de marcación</b>	Una combinación de hasta 20 grupos pueden ser almacenados para multidifusión
<b>LDAP</b>	Capacidad para conectarse a una LDAP externa habilitada, como Microsoft <sup>®</sup> Exchange

La libreta de direcciones solo es accesible como parte de la función de escanear directo a email (con servidor) disponible como una descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

## Copiadora color

<b>Velocidad de copia (A4)</b>	Hasta 31cpm (copias por minuto) color y mono
<b>Tiempo 1ª copia</b>	Menos de 17 segundos en color y menos de 16 segundos en monocromo, desde el modo preparado
<b>Resolución</b>	Hasta 1.200 x 600ppp
<b>Copia múltiple / Apilar/ Clasificar</b>	Hasta 99 copias del original / Apila o clasifica
<b>Ratio ampliar / reducir</b>	Reduce o amplía documentos desde 25% a 400% en incrementos del 1%
<b>Copia N en 1</b>	Reduce 2 o 4 páginas en una sola página A4
<b>Copia 2en1 DNI</b>	Permite copiar las dos caras del DNI en una sola página A4
<b>Escala de grises</b>	256 niveles de grises disponibles para copiar
<b>Copia recibo</b>	Facilita la copia de recibos

## Impresión móvil / basada en Web

<b>iPrint&amp;Scan (Android)</b>	Imprime directamente desde un dispositivo con sistema operativo Android
<b>iPrint&amp;Scan (iPad / iPhone)</b>	Imprime directamente desde un iPad / iPhone
<b>iPrint&amp;Scan (Windows<sup>®</sup>Phone)</b>	Imprime directamente desde un móvil con el sistema operativo Windows <sup>®</sup> Phone
<b>iPrint&amp;Scan (Windows<sup>®</sup>8, 10 &amp; RT)</b>	Imprime directamente desde una tablet con Windows <sup>®</sup> 8, 10 o Windows RT
<b>Google Cloud Print 2.0</b>	Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print
<b>Apple AirPrint</b>	Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Apple AirPrint
<b>Mopria</b>	Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier dispositivo Android compatible con Mopria
<b>Brother Print Service Plugin</b>	Imprime desde dispositivos Android sin una aplicación dedicada
<b>Web Connect<sup>6</sup></b>	Imprime desde servicios en la nube como Box, Dropbox, Evernote <sup>™</sup> , Google Drive, OneDrive, Flickr, Facebook y OneNote sin usar el PC
<b>Notas<sup>6</sup></b>	Crea documentos de papel para notas
<b>Creative Centre<sup>6</sup></b>	Descarga e imprime el contenido de Brother Creative Center

<sup>1</sup> Duración según ISO/IEC19798

<sup>2</sup> Calculado con papel de 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Solo Windows<sup>®</sup> & Mac<sup>®</sup>

<sup>4</sup> Solo Windows<sup>®</sup>

<sup>5</sup> Descarga gratuita opcional desde el <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup> Tiene que estar conectado en red

<sup>7</sup> Requiere software de Brother

<sup>8</sup> El máximo nº de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión

<sup>9</sup> Solamente una sola hoja permitida en la bandeja multipropósito

## Red y seguridad

<b>Red cableada</b>	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Red inalámbrica</b>	WiFi IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestructura / Adhoc)
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP (IPv4 y IPv6)
<b>IPv4</b>	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, LDAP, IMAP4* *Cuando Internet FAX está descargado.
<b>IPv6</b>	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SMTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4* *Cuando Internet FAX está descargado.
<b>Seguridad de red cableada</b>	APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, 802.1x (EAP- MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec *Cuando Internet FAX está descargado.
<b>Seguridad de red inalámbrica</b>	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec *Cuando Internet FAX está descargado.
<b>Wi-Fi Direct™</b>	Imprime de forma inalámbrica sin necesidad de un punto de acceso inalámbrico (ambos métodos automático y manual soportados)
<b>Configuración WiFi soportada</b>	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
<b>Aplicaciones WiFi</b>	Emparejamiento Vertical
<b>Imprimir registro de red <sup>4</sup></b>	Guarda la actividad de impresión de cada usuario, incluyendo el nombre de usuario en red, el nombre del documento impreso y número de páginas, en un archivo de red
<b>Notificaciones a e-mail</b>	El equipo envía automáticamente un e-mail a una dirección de correo cuando requiere atención
<b>Informes a e-mail</b>	Permite recibir informes del uso del equipo de forma regular en una dirección de e-mail
<b>Filtro IP</b>	Restringe qué usuarios de red pueden o no acceder al equipo desde la red (sólo IPv4)
<b>Bloqueo Seguro de Funciones 3.0</b>	Restringe la impresión de usuarios individuales o grupos en la red. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC hasta un máximo de 200 usuarios
<b>Autenticación Active Directory</b>	Recupera trabajos de impresión guardados usando las credenciales de Active Directory
<b>Autenticación LDAP</b>	Recupera trabajos de impresión guardados usando credenciales de una base de datos soportada por LDAP
<b>Bloqueo de configuración</b>	Restringe el acceso al panel de control bloqueándolo
<b>Impresión Segura<sup>3</sup></b>	Protege los trabajos con un número PIN de 4 dígitos que hay que introducir en el panel de control del equipo antes de imprimir

## Herramientas de gestión de parque

<b>Instalador desatendido<sup>4</sup></b>	Posibilidad de centralizar el uso y la personalización de los controladores y software
<b>Instalador MSI<sup>4</sup></b>	Instaladores modulares que pueden ser distribuidos a través de Active Directory®
<b>Servidor Web Embebida</b>	Software de gestión de impresión basado en Web embebido en el equipo
<b>BRAdmin Professional 3<sup>4,5</sup></b>	Software de gestión de red LAN/WLAN
<b>Asistente de creación de controladores<sup>4</sup></b>	Creación de controladores de impresión de forma sencilla para una fácil distribución en la red

## Desarrolladores

<b>Brother Solutions Interface (BSI)</b>	Crea soluciones basadas en la nube integrando las capacidades avanzadas de impresión y seguridad de los equipos Brother. Para más información: <a href="http://www.brother.es/developers">www.brother.es/developers</a>
------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Consumibles y accesorios

<b>Tóner dotacional</b>	Tóner negro - 3.000 páginas <sup>1</sup> Tóner cian, magenta, amarillo - 1.800 páginas <sup>1</sup>
<b>Tóner de duración estándar</b>	Tóner negro (TN421BK) - 3.000 páginas <sup>1</sup> Tóner cian (TN421C) - 1.800 páginas <sup>1</sup> Tóner magenta (TN421M) - 1.800 páginas <sup>1</sup> Tóner amarillo (TN421Y) - 1.800 páginas <sup>1</sup>
<b>Tóner de larga duración</b>	Tóner negro (TN423BK) - 6.500 páginas <sup>1</sup> Tóner cian (TN423C) - 4.000 páginas <sup>1</sup> Tóner magenta (TN423M) - 4.000 páginas <sup>1</sup> Tóner amarillo (TN423Y) - 4.000 páginas <sup>1</sup>
<b>Otros consumibles</b>	Tambor (DR421CL) - Aprox. 50.000 páginas (a 3 págs. por trabajo) - Aprox. 30.000 páginas (a 1 pág. por trabajo) Cinturón de arrastre (BU330CL) - Aprox. 130.000 páginas (a 3 págs. por trabajo) - Aprox. 50.000 páginas (a 1 pág. por trabajo) Recipiente tóner residual (WT320CL) - Hasta 50.000 páginas
<b>LT330CL</b>	Bandeja opcional de 250 hojas
<b>CH1000</b>	Soporte para lector de tarjetas
<b>ZUNTBC4FARBLASER</b>	Mesa pedestal
<b>Contenido de la caja</b>	Cartuchos de tóner, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual, cable de alimentación eléctrica, Software y controladores para Windows®, guía de configuración rápida y cable de línea de teléfono. Cable de conexión al PC no incluido

La frecuencia de la sustitución de los consumibles puede variar dependiendo de la complejidad de las impresiones, el porcentaje de cobertura, el tamaño de papel, el nº de páginas por trabajo y el tipo de soporte de impresión.



## Fax

<b>Módem fax</b>	33,600bps (SuperG3)
<b>Fax dúplex</b>	Sí, automático por las 2 caras
<b>Fax por Internet (iFax)<sup>5</sup></b>	Envío y recepción de documentos de fax a través de Internet sin utilizar una línea telefónica
<b>Fax a servidor</b>	Envía faxes al servidor
<b>PC Fax de envío</b>	Envía faxes directamente desde tu PC
<b>PC Fax de recepción</b>	Recibe faxes directamente a tu PC
<b>Rellamada automática</b>	Remarcación automática si el receptor está ocupado
<b>Índice telefónico</b>	Listado alfabético electrónico de números de marcación rápida y grupos de marcación almacenados
<b>Marcación en cadenas</b>	Permite almacenar parte de largas secuencias de marcación en diferentes números de marcación rápida
<b>Altavoz / Volumen</b>	3 niveles y apagado
<b>Discriminador FAX/TEL</b>	Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos
<b>Superfina</b>	Calidad de transmisión y recepción de letra muy pequeña y líneas
<b>Contraste</b>	Auto / claro/ oscuro
<b>Activación remota avanzada</b>	Transfiere una llamada de fax, atendida en una extensión telefónica, al equipo de fax
<b>Envío diferido</b>	Hasta 50
<b>Escaneado rápido</b>	Reduce el tiempo de escaneado al guardar el fax en la memoria antes de enviarlo. Aproximadamente 2,5 segundos por página A4 estándar
<b>Memoria de transmisión</b>	Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG)
<b>Recepción sin papel</b>	Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG)
<b>Acceso dual</b>	Permite al operador realizar 2 tareas diferentes en la máquina al mismo tiempo
<b>Multidifusión</b>	Envía el mismo fax hasta a 350 destinos diferentes (50 destinos si son marcados manualmente)
<b>Transmisión por lotes</b>	Almacena en la memoria documentos para el mismo destino para enviarlos en una única llamada
<b>Auto reducción</b>	Cuando se recibe un documento de más de 297mm de largo, el equipo automáticamente ajusta el fax recibido a una hoja A4
<b>MCE (Modo corrección de errores)</b>	Cuando los equipos comparten la función MCE, detecta errores en línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error
<b>Reenvío de faxes</b>	Envía el fax recibido en memoria a otro número de fax pre programado
<b>Acceso remoto</b>	Permite al usuario acceder remotamente al equipo
<b>Recuperación de faxes</b>	Permite al usuario recuperar los mensajes de fax guardado en el equipo
<b>Mantenimiento remoto</b>	Permite a los usuarios hacer el mantenimiento de su equipo en modo remoto
<b>Configuración remota<sup>3</sup></b>	Permite al usuario configurar el equipo desde su PC
<b>Escala de grises</b>	256 niveles de gris (8 bit) disponibles para el fax
<b>Vista previa fax</b>	Vista previa de los faxes en la pantalla
<b>Sello</b>	Añade la fecha y la hora a los faxes recibidos
<b>Cubiertas</b>	Crea cubiertas personalizadas para los faxes de salida

<sup>1</sup> Duración según ISO/IEC19798

<sup>2</sup> Calculado con papel de 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Solo Windows® & Mac®

<sup>4</sup> Solo Windows®

<sup>5</sup> Descarga gratuita opcional desde el <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup> Tiene que estar conectado en red

<sup>7</sup> Requiere software de Brother

<sup>8</sup> El máximo nº de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión

<sup>9</sup> Solamente una sola hoja permitida en la bandeja multipropósito

## Dimensiones y peso

<b>Con caja (An x F x Al)</b>	663 x 542 x 654mm – 33,7kg
<b>Sin caja (An x F x Al)</b>	435 x 526 x 539mm – 27,9kg

## Volumen de trabajo

<b>Recomendado</b>	Hasta 3.000 impresiones mensuales
<b>Máximo<sup>6</sup></b>	Hasta 40.000 impresiones mensuales

## Ecología

<b>Consumo de energía</b>	Imprimiendo - 580W, preparada - 70W, repose - 10,0W, hibernación - 1,4W, apagado automático - 0,03W
<b>TEC (Consumo energético medio)</b>	1,9kWh / semana
<b>Nivel de Presión Sonora</b>	Imprimiendo - 49dbA (modo silencioso - 44dbA), preparada - inaudible
<b>Nivel de Potencia Sonora</b>	Imprimiendo - 6,56BA, (modo silencioso) - 6,0BA, preparada - inaudible
<b>Ahorro de Energía</b>	Consumo menos energía cuando no se está utilizando
<b>Ahorro de Tóner</b>	Reduce el consumo de tóner contribuyendo a reducir el coste total de propiedad
<b>Blue Angel</b>	No
<b>Nordic Swan</b>	Sí



## Trabajamos contigo para cuidar el medio ambiente

En Brother, nuestra iniciativa verde es sencilla. Nos esforzamos para asumir responsabilidad, actuar con respeto y tratar de hacer la diferencia para ayudar de forma positiva a construir una sociedad en la que el desarrollo sostenible se puede lograr.

A esta iniciativa le llamamos Brother Earth. [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

**brother**  
at your side

